

Datenblatt

BenQ PB6210

Daten- / Videoprojektor

- 2000:1 Kontrast
- 2000 ANSI Lumen Helligkeit
- 3000/2000 Lampenstunden
- Betriebsgeräusch < 26/30 dB(A)

BenQ



Technologie	Typ : 1 x 0,55" DLP™, 12° DDR DMD™ physikalische Auflösung : XGA (1024 x 768) Lichtstärke : 2000 ANSI Lumen im Normalmodus 1500 ANSI Lumen im ECO-Modus* Kontrast : 2000:1 Farben : 16,7 Mio. Bildformate : physikalisch 4:3 / wählbar 16:9
Lampe	Typ : 200 W NSH max. Lebensdauer der Lampe : 2000 Stunden im Normalmodus 3000 Stunden im ECO-Modus* Garantie : 90 Tage (max. 500 Stunden in dieser Zeit)
Objektiv	Typ : manueller, optischer Zoom und Focus Lichtstärke : F = 2,4 - 2,6 Zoom : 1:1,22 Brennweite : f = 24,0 - 29,1 mm Bilddiagonale / Abstand : 0,49 m - 7,41 m / 1 - 10 m
Signale	Kompatibilität : SXGA, XGA, SVGA, VGA Eingangssignal : 20 - 88 kHz, 20 - 100 Hz unterstützte Auflösungen : 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024 Video Normen : NTSC / PAL / SECAM / EDTV / HDTV (1080i, 720p, 567p, 480p) Eingänge : Composite Video 1 x RCA Cinch S-Video 1 x Mini Din 4 pin Component (YPbPr) über HDTV Kabel** an VGA D-Sub Buchse RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin Audio 3,5 mm Klinke Stereo Ausgänge : RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin Audio : integriert, 1 x 1 Watt
Sicherheit	Zertifizierung : CE, TÜV-GS
Bedienung	Funktionen : digitale vertikale Trapezkorrektur ± 16° (Keystone), automatische Signaleingangssuche, Ton- und Bildblende (Blank & Mute), digitaler Zoom, Lautstärke, Kippen & Spiegeln, Quellenwahl, ECO Modus, Bildmenü (OSD) : Deutsch / Englisch / Französisch / Italienisch / Spanisch und andere Fernbedienung : IR - Fernbedienung
Energie	Netzspannung : 100 - 240 V _{AC} , 50 - 60 Hz Leistungsaufnahme : max. 285 W im Normalmodus
Eigenschaften	Gewicht : 2,9 kg Größe (B x H x T) : 320 x 105 x 236 mm Projektionsposition : Front- Rück, Deckenprojektion Betriebsgeräusch : < 30 dB (A) im Normalmodus < 26 dB (A) im ECO-Modus Umgebungsbedingungen : + 5 ~ +40°C / 20 ~ 80% mitgeliefertes Zubehör : Kurzanleitung, Handbuch-CD, Fernbedienung, VGA Sub-D Kabel, AV Chinch-Kabel, S-Video Kabel, Audio Kabel, Netzkabel, Tragetasche optionales Zubehör : Deckenhalterung Garantie und Service : 3 Jahre Reparaturservice, Leihgerät, während der Reparaturzeit, in ersten 12 Monaten.

* Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt auf jeden Fall bei 2000 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus der exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann.

** Nicht im Lieferumfang.

